

**СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗОНЫ
ограниченного хозяйственного использования в границах ООПТ – государственный
природный заказник «Верхне – Волжский» (зоологический)**

Площадь зоны выделения ограниченного хозяйственного использования в границах ООПТ – государственный природный заказник «Верхне – Волжский» (зоологический) (ЗООУИТ 76.07.2.11) составляет 15712 м².

В границах зоны выделения ограниченного хозяйственного использования предполагается следующее:

- реконструкция ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Охотино (инв. №3003737);
- реконструкция ВЛ-0,4кВ фидер 2 п/ст Николо-Корма (инв. №300375937);
- строительство ТП 745 (Белозеро);
- строительство КЛ-10 кВ №01 РП10кВ Охотино;

В объемы реконструкции ВЛ-0,4-10кВ входят

- демонтаж существующих опор и проводов;
- установка новых железобетонных опор и подвес самонесущих изолированных проводов линии электропередачи, проходящей между д. Кирьяново и д. Белозеро.

Нормы отвода земли приняты согласно «Правилам определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003г. N 486).

Согласно требованиям «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1 ширина полосы земли, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, для ВЛ-0,38-20 кВ должна быть не более 8 метров.

Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой составит 4 метра с каждой стороны.

Линии 10 кВ не включены в санитарную классификацию предприятий согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 и размер нормативной санитарно-защитной зоны для них не регламентирован.

Охранная зона для воздушной линии 10кВ с изолированными проводами вне населенных пунктов устанавливается шириной 10 метров от крайнего провода в каждую сторону.

Охранная зона для кабельной линии 10 кВ устанавливается шириной 1 метр от оси в каждую сторону.